


Aqara



Smart Plug

# Смарт-розетка Краткое руководство

## Краткое описание изделия

Умная розетка Aqara Smart Plug позволяет включить или выключить источник питания для бытовой техники. Работая совместно с контроллером, она обеспечивает такие функции, как дистанционное управление через приложение и управление задачами по расписанию. В совокупности с другими умными аксессуарами это устройство способно сделать ваш дом более умным, интересным и удобным.

- \* Для работы устройства требуется совместимый контроллер Zigbee 3.0.
- \* Для работы совместно с другими устройствами HomeKit требуется специальный контроллер. Посетите [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support) для получения более подробной информации.
- \* Этот продукт предназначен только для использования внутри помещений.



Цвет индикатора

Розетка  
сети питания

Нажимная кнопка

Краткое однократное  
нажатие: включить/  
выключить

Продолжительное  
нажатие 5 сек: соединить  
повторно

Быстрое нажатие 3 раза:  
проверка эффективного  
расстояния

## Предупреждение

1. Не закрывайте ничем розетку, когда она подключена к сети.
2. В розетке отсутствует напряжение только при ее полном отсоединении от сети.
3. Не подключайте несколько розеток последовательно.
4. Не пользуйтесь смарт-розеткой во влажных местах.

## Установка

Подключите умную розетку к сети питания, если синий индикатор мигнет один раз, это означает, что питание работает правильно.

## Быстрая настройка

1. Добавьте контроллер в приложение в соответствии с кратким руководством по контроллеру.
2. Откройте приложение, выберите «Home» (Главная), а затем нажмите «+» в верхнем правом углу, чтобы перейти на страницу «Добавить устройство (аксессуар)». Выберите «Smart Plug» и добавьте устройство в соответствии с инструкциями.

\* Если соединение не удалось установить, переместите розетку Smart Plug ближе к контроллеру, подключите ее к сети питания и повторите попытку.

Проверка эффективного расстояния: Быстро нажмите кнопку на аксессуаре 3 раза. Если контроллер выдает голосовые сообщения, это означает, что аксессуар эффективно взаимодействует с контроллером.

## Описание световых индикаторов

Состояние индикатора	Описание состояния
Синий свет быстро мигает	Выполняется подключение к сети Zigbee
Синий свет горит	Сеть Zigbee работает правильно
Красный свет быстро мигает	Сигнал перегрузки и высокой температуры
Красный свет медленно мигает	Нет подключения к сети Zigbee

## Технические характеристики

Модель: SP-EUC01

Габаритные размеры:  $\Phi 62 \times 77,5$  мм

Протокол беспроводной связи: Zigbee 3.0

Параметры сети питания: 250 В переменного тока,  
50/60 Гц, 10 А, МАКС. 2300 Вт

Температура окружающей среды: 0 - 35° С

Рабочая влажность: 0 - 95% относит. влажность,  
без конденсации

Максимальная мощность передатчика: 10,5 дБм

Рабочая частота: от 2405 МГц до 2480 МГц

Онлайн-служба поддержки: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

Email: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)

Изготовитель: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адрес: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road,  
Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District,  
Shenzhen, China.